SOLAX Invertor Hybrid X3 HYBRID 12.0 G4

Ref. Hybrid X3 12.0 G4

Spojení s vysokonapěťovou baterií
Střídač Solax X3 Hybrid 12.0 G4 pracuje s vysokonapěťovými bateriemi. Vysokonapěťové baterie umožňují vysoký vybíjecí výkon až 12 000 W.
Pomocí solárních baterií můžete večer nebo ráno pokrýt zvýšenou spotřebu elektřiny bez použití elektrické sítě.
Wifi monitorování internetu
Střídač Solax X3 Hybrid Inverter je kdykoli vybaven internetovým WIFI připojením se vzdáleným dohledem. Data jsou odesílána do Solax Cloud. Díky aplikaci v mobilu sledujete v reálném čase výkon vaší solární instalace.
Škálovatelná instalace Solax X3 Hybrid je ideální pro první instalaci a umožňuje jednoduché další rozšiřování vaší fotovoltaické elektrárny bez zvýšených nákladů. Můžete začít s instalací bez baterie a pak přidáte baterie TRIPLE POWER a můžete zvýšit kapacitu těchto baterií podle vaší skutečné potřeby.

Správa i mimo síť
Tento střídač funguje bez problémů s připojením do veřejné sítě nebo bez ní.

Třífázový střídač
Invertor Solax Hybrid X3 12.0 G4 připojíte k třífázové síti.

S měniči Solax si tedy můžete efektivně pokrýt vlastní spotřebu.

Technická data
Ref. Hybrid X3 12.0 G4

Rozsah MPPT napětí	180...950V
Startovací napětí	180V
Výška x Délka x Hloubka	503 x 503 x 199mm
Účinnost max	97,6%
Vstupní proud max:	30A/16A
MPPT Sledovač	2
Max. vstupní výkon	18 000W
Nabíjecí a vybíjecí výkon	12 000W
Datové připojení	RS485 + Ethernet + USB + Wifi
Záruka	10 let
fáze	3 fázový